

# Junior Max



- 2, 4, 6, 8 станций
- 3 независимых программы
- 3 пуска на каждую программу
- Водный баланс: от 0 до 200% (с шагом 10%)

**К**онтроллер с питанием от сети Junior Max сочетает в себе простоту и надежность, он может использоваться для орошения небольших садов или участков даже неопытными лицами. Он оснащен запрограммированными подсказками, отображаемыми с помощью светодиодов, чтобы помочь пользователю в выборе различных графиков работы; позволяет просмотреть данные, установленные для каждой станции.



## Характеристики

- Продолжительность орошения от 1 до 240 минут
- Гибкая программа орошения:
  - Орошение по дням недели
  - Орошение по четным/нечетным дням (за исключением 31-го дня)
  - Орошение с интервалом от 1 до 14 дней
  - Календарь на 365 дней
- Отображение заряда батареи в режиме реального времени
- Возможность удаления программы
- Функция отключения системы во время дождя до 7 дней
- Ручной пуск по программе или по станции
- Управление главным клапаном в каждой программе
- Предустановленная программа в случае отсутствия питания
- Постоянная память до 5 лет
- Корпус с замком на модели для установки снаружи
- Меню на различных языках
- Сертификация CE

## Дополнительные характеристики

- Стандартный запуск для программ А и В, а программа С предусматривает непрерывный цикл\* или другое время запуска
- Запрограммированные подсказки, отображаемые с помощью светодиодов, чтобы помочь пользователю при настройке графиков орошения
- Простое программирование в любом месте (благодаря батарее нет необходимости в электропитании в фазе программирования)

\* Очень полезная программа на этапе прорастания



## Технические характеристики

- Питание на входе:
  - 220 В перем. тока, 50/60 Гц (0,5 А)
- Питание на выходе:
  - Макс. на станцию: 24 В перем. тока, (0,25 А)
  - Макс. общее (в том числе управление насосом): 24 В перем. тока, (0,5 А)
- Электронный предохранитель с восстановлением работоспособности

## Размеры

- Модель для установки внутри:**
  - Высота: 11,3 см
  - Ширина: 13,5 см
  - Глубина: 4,0 см

## Дополнительное оборудование

Датчик дождя

- Модель для наружного применения:**
  - Высота: 19,4 см
  - Ширина: 16,8 см
  - Глубина: 8,9 см

## Кодировка

Код	Описание
<b>JRMAX-2-220</b>	Junior Max, контроллер на 2 станции, питание 220 В перем. тока, с внешним трансформатором
<b>JRMAX-4-220</b>	Junior Max, контроллер на 4 станции, питание 220 В перем. тока, с внешним трансформатором
<b>JRMAX-6-220</b>	Junior Max, контроллер на 6 станций, питание 220 В перем. тока, с внешним трансформатором
<b>JRMAX-8-220</b>	Junior Max, контроллер на 8 станций, питание 220 В перем. тока, с внешним трансформатором
<b>JRMAX-2-220-EXT</b>	Junior Max, контроллер на 2 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором
<b>JRMAX-4-220-EXT</b>	Junior Max, контроллер на 4 станции, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором
<b>JRMAX-6-220-EXT</b>	Junior Max, контроллер на 6 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором
<b>JRMAX-8-220-EXT</b>	Junior Max, контроллер на 8 станций, питание 220 В перем. тока, со встроенным трансформатором